



## СП КОМОРА

03680, Київ, проспект Академіка Глушкова, 1  
Експоцентр України, павільйон №22  
Тел.: (044) 251-9196, 251-9198, 251-9458  
Факс: (044) 251-9317  
E-mail: info@komora.com  
www.komora.com



# Soundcraft GigRac

## Професійний активний мікшерний пульта



*Великий звук досягається легко*

GidRac поєднує в собі повнофункціональний 8-канальний мікшер з цифровим блоком ефектів студійної якості та підсилювач потужності.

Ці нові пульти виробляються в трьох модифікаціях – GigRac 300, GigRac 600 і GigRac 1000ST. Корпус пульта виготовлено з міцного пластику у вигляді мобільного реку. Кришка та ремінь додають зручності при транспортуванні.

Комбіновані XLR/jack роз'єми дають можливість підключати як мікрофони, так і електричні, електроакустичні гітари чи інші електронні інструменти. Подібно студійним пультам – всі входи балансні, що зводить до мінімуму перешкоди та фон від мережі живлення. Для кожного входу доступні функції регулювання низьких та високих частот і подачі сигналу до цифрового блоку ефект-процесора. Окремі регулятори головного та моніторного виходів дають можливість організувати незалежні мікси для слухачів та для музикантів.



Як і в професійних мікшерних пультах, фантомне живлення (48 Вольт) подається на перші чотири канали для використання конденсаторних мікрофонів. 5-8 канали дають можливість підключати як моно, так і стерео джерела. Новий GigRac має вісім запрограмованих високоякісних ефектів, від ревербератора до ділею, причому різні ефекти можуть бути застосовані до головного та моніторного виходів. 7-смуговий вихідний графічний еквайзер, до речі розробки BSS, забезпечить оптимізацію якості мікшування в залежності від акустики

приміщення. 10-сегментний індикатор надає звукорежисерові інформацію про стан підсилювача під час роботи.

На зворотній панелі розташовані роз'єми для кабелю живлення та вихідні стандартні Speakon роз'єми для підключення акустичних систем.

Кабелі та мікрофони при транспортуванні легко вміщуються в кришку, яка закриває лицьову панель GigRac.

### Технічні характеристики:

- Потужність: GigRac 300 – 1 x 300 Вт / 4 Ом  
GigRac 600 – 2 x 300 Вт / 4 Ом  
GigRac 1000ST – 2 x 500 Вт / 4 Ом
- Вхідні канали: 1-4 – мікрофонні / лінійні / моно  
5-8 – мікрофонні / лінійні / моно / стерео
- Вхідний імпеданс: канали 1-4 (мікрофонні – 5,5 кОм, лінійні – 30 кОм),  
канали 5-8 (мікрофонні – 2,4 кОм, лінійні – 40 кОм)
- 8 цифрових ефектів (5 – реверберація, 2 – ехо/ділей, 1 – хорус/ревербератор)
- Розміри: 495 мм x 222 мм x 322 мм
- Вага: GigRac 300 – 11,5 кг  
GigRac 600 – 12,7 кг  
GigRac 1000ST – 12 кг